

KARTA AKTUALIZACJI

Karta aktualizacji nr **1/2015** Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejścia w życie aktualizacji: 01 kwiecień 2015r.

2. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej aktualizację: **Waldemar Lonczak**

3. Przyczyna aktualizacji

Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr **1/2015** Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej związane są z ujednoczeniem w skali kraju formatu kodu PPE, w związku ze standaryzacją wymiany informacji oraz planowanym wdrożeniem ogólnopolskiego systemu wymiany informacji na detalicznym rynku energii elektrycznej (CSWI).

Wdrożenie jednolitego ogólnopolskiego formatu kodu PPE jest niezbędnym i podstawowym elementem wdrożenia CSWI, gdyż nr PPE stanowiąc będzie podstawową jednostkę na bazie której odbywać się będzie wymiana wszystkich informacji poprzez CSWI. Przyjęty nowy format kodu PPE opiera się na międzynarodowym standardzie GS1, który stosowany jest do nadawania kodów PPE na innych rynkach energii w Europie.

4. Numery punktów podlegających aktualizacji:

- a) Dodano nowe punkty : od A.5.13. do A.5.21.,
- b) Słownik skrótów i definicji - część ii Pojęcia i definicje.

5. Nowe brzmienie punktów Instrukcji:

| | |
|----------------|---|
| A.5.13. | Kody PPE nadawane przez ENERGA-OPERATOR SA na zasadach określonych poniżej, zostaną zmienione przez ENERGA-OPERATOR SA w celu ujednoczenia formatu kodów PPE w skali całego kraju, dla potrzeb uruchomienia centralnego systemu wymiany informacji pomiędzy uczestnikami detalicznego rynku energii elektrycznej w Polsce (CSWI). Nowy format i zasady nadawania kodów PPE opisano w pkt. od A.5.14. do A.5.19. |
|----------------|---|

| | | |
|--|--|-----------|
| Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | | Strona: 1 |
| zatwierdzono: | | |

| | |
|----------------|---|
| A.5.14. | Punkt Poboru Energii (PPE) jest oznaczany przez kod PPE, przy czym dany kod identyfikuje tylko jeden PPE. |
| A.5.15. | Kod PPE jest nadawany przez ENERGA-OPERATOR SA po zgłoszeniu gotowości przyłącza/installacji do przyłączenia do sieci ENERGA-OPERATOR SA, a przed zawarciem przez URD umowy na podstawie której ma być dostarczana energia elektryczna do PPE. |
| A.5.16. | <p>Kod PPE jest oznaczeniem w formacie zgodnym z międzynarodowym standardem GS1/GSRN, o następującej postaci:</p> <p style="text-align: center;">(590)(J1J2J3J4)(S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10)(K)</p> <p>gdzie:</p> <p>590 - prefiks dla polskiej organizacji GS1</p> <p>J1J2J3J4 - numer ENERGA-OPERATOR SA nadawany przez polską organizację GS1</p> <p>S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10 - unikalna liczba nadana przez ENERGA-OPERATOR SA dla danego PPE</p> <p>K - cyfra kontrolna</p> <p>W przypadku drukowania kodu PPE w postaci kodu kreskowego będzie on poprzedzony prefiksem 8018, oznaczającym, że kod ten dotyczy PPE.</p> |
| A.5.17. | <p>O planowanej dacie wejścia w życie nowego formatu kodów PPE ENERGA-OPERATOR SA poinformuje sprzedawców co najmniej z 90 dniowym wyprzedzeniem. Po tym terminie w komunikacji z ENERGA-OPERATOR SA będą stosowane wyłącznie nowe kody PPE, w formacie określonym w pkt. A.5.16., w tym również w zakresie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed terminem o którym mowa w zdaniu pierwszym.</p> <p>Wraz z ww. informacją ENERGA-OPERATOR SA udostępni sprzedawcom table przenumerowania kodów PPE. Tabela przenumerowania będzie zawierała informację o starym i nowym kodzie PPE.</p> |
| A.5.18. | Zmiana kodów PPE nadanych przez ENERGA-OPERATOR SA nie wymaga zmiany umów na podstawie których dostarczana jest energia elektryczna do PPE. |
| A.5.19. | Poinformowanie URD o zmianie kodu PPE nastąpi na zasadach określonych w pkt. D.3.6. |
| A.5.20. | <p>Zasady nadawania kodów PPE:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) wszystkie punkty poboru energii otrzymują kod PPE, b) kod PPE jest nadawany w momencie, o którym mowa w pkt. A.5.15., c) kod PPE nadany zostaje dla każdego punktu na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA , w którym następuje: <ul style="list-style-type: none"> • „pobór”, „wprowadzenie” lub „pobór i wprowadzanie” produktu energetycznego (energii, usług dystrybucyjnych, mocy, itp.) do lub z sieci ENERGA-OPERATOR SA przez URD (odbiorcę lub wytwórcę), oraz • pomiar tej wielkości przez układ pomiarowo-rozliczeniowy lub jej wyznaczenie na potrzeby rozliczeń, |

| | |
|---|---|
| | <p>d) dla punktów w sieci lub instalacji wewnętrznej URD ENERGA-OPERATOR SA nie nadaje odrębnego kodu PPE, dla tych punktów mogą być nadane kody FPP, które są podrzędne do kodów PPE,</p> <p>e) likwidacja kodu PPE następuje tylko w przypadku fizycznej likwidacji przyłącza lub przyłączonego obiektu. Likwidacja kodu PPE oznacza zmianę fizycznego statusu PPE na „odłączony”, a tym samym nie ma powtórnego nadawania tych samych kodów PPE,</p> <p>f) zmiany własnościowe obiektu, zmiana adresu (np. nazwy ulicy), nadanie adresu dla punktu identyfikowanego np. nr działki, zmiana parametrów technicznych PPE (np. zmiana mocy przyłączeniowej), itp. nie powodują zmiany kodu PPE,</p> <p>g) zmiana typu umowy sieciowej (umowa kompleksowa, umowa o świadczenie usług dystrybucji) lub jej przeniesienie do innego systemu informatycznego nie powodują zmiany kodu PPE,</p> <p>h) dla punktu w sieci, w którym występuje pobór i wprowadzenie, nadaje się jeden kod PPE.</p> |
| A.5.21. | <p>Przypadki szczególne dotyczące nadawania kodów PPE:</p> <p>a) jeżeli w układzie pomiarowym występują oprócz podstawowego układu pomiarowo-rozliczeniowego inne układy (rezerwowy, kontrolny) to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,</p> <p>b) jeżeli w skład układu pomiarowego wchodzi liczniki energii czynnej, biernej indukcyjnej, biernej pojemnościowej, itp. to wszystkie mają jeden, ten sam kod PPE,</p> <p>c) w budynkach wielolokalowych każdy punkt poboru energii, posiada odrębny kod PPE,</p> <p>d) w przypadku, gdy pod jednym adresem pocztowym istnieje kilka punktów poboru energii, to każdy z nich posiada odrębny kod PPE.</p> |
| <p>W części IRIESD pt. „Słownik skrótów i definicji” zmianie ulega następujący punkt:</p> | |
| Punkt Poboru Energii | <p>Punkt w sieci, w którym produkty energetyczne (energia, usługi dystrybucyjne, moc, itp.) są mierzone przez urządzenia umożliwiające rejestrację danych pomiarowych (okresowych lub godzinowych) lub są wyznaczone na potrzeby rozliczeń. Jest to najmniejsza jednostka, dla której odbywa się zbilansowanie dostaw, oraz dla której może nastąpić zmiana sprzedawcy.</p> |

| | |
|--|-----------|
| Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej | Strona: 3 |
| zatwierdzono: | |